

⚠️ AVERTISSEMENT
❌ Placez cette lampe hors de portée des enfants ⚠️ Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque ⚠️ N'éclairiez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger d'une température élevée! ⚠️ N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne! ⚠️ Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures. ⚠️ Éteignez la lampe pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs à dos. ⚠️ La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.
(FRANÇAIS)LAMPE TORCHE FENIX LR60R
❌ Puissance maximale de 21000 lumens et portée maximale de 1085 mètres ❌ Utilisez une LED Luminus SFT70 et douze LED Luminus SST40. ❌ Commutateur rotatif mécanique pour une sélection rapide de la luminosité et du mode. ❌ L'écran intelligent OLED affiche la luminosité, l'autonomie restante et le niveau de batterie restant. ❌ Le mode Search et le mode Camp répondent à différentes exigences en matière d'éclairage. Le mode Search peut être utilisé pour les recherches à longue distance, tandis que le mode Camp est idéal pour l'éclairage de vastes zones. ❌ Alimentation par un pack-batterie remplaçable composé de 4 batteries de 4000mAh. ❌ Poignée métallique amovible, la plaque de portage incluse et la prise fileté pour trépied permettent de planger la lampe selon les besoins de différents scénarios. ❌ Port de charge/décharge rapide USB Type-C et port de décharge USB-A. ❌ Dimensions : 208 x 91 x 62,5 mm. ❌ Poids : 1500 g (pack-batterie inclus).
MODO D'EMPOLOI
Marche/arrêt La lampe étant éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique vers l'importe quelle sortie pour allumer la lampe. Lorsque la lampe est éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique sur "⌚" pour éteindre la lampe. Commutation de mode Lorsque la lampe est éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lampe et passer du mode Search au mode Camp. Lorsque la lampe est éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour allumer la lampe et passer en mode Camp.
Sélection du niveau de sortie La lampe étant éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique dans le

⚠️ ADVERTENCIA
❌ Coloque esta linterna fuera del alcance de los niños! ⚠️ NO apunte la linterna directamente a los ojos de nadie! ⚠️ No coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables, ¡las altas temperaturas pueden causar que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o se enciendan! ⚠️ NO use la linterna de manera inapropiada, hacerlo podría causar lesiones personales graves o la muerte si la linterna o la batería interna fallan. ⚠️ Esta linterna acumulará una cantidad significativa de calor mientras está en funcionamiento, lo que provocará una alta temperatura en la carcasa de la linterna. Preste mucha atención para evitar quemaduras. ⚠️ Si la linterna no se utilizará durante un período prolongado, apáguela para evitar que se active accidentalmente durante el almacenamiento o el transporte. ⚠️ La LED de esta linterna no es reemplazable; por lo que será necesario reemplazar toda la linterna cuando el LED llegue al final de su vida útil.
(ESPAÑOL)LINTERNA FENIX LR60R
❌ Potencia máxima de 21000 lúmenes y distancia máxima de 1085 metros. ❌ Utiliza un LED Luminus SFT70 LED y doce LED Luminus SST40. ❌ Interruptor giratorio mecánico para una rápida selección de modo de búsqueda y modo. ❌ La pantalla inteligente OLED muestra el brillo, el tiempo de ejecución restante y el nivel de batería restante. ❌ El modo de Búsqueda y el modo de Campamento satisfacen distintas necesidades de iluminación. El modo Búsqueda puede utilizarse para búsquedas de largo alcance, mientras que el modo Campamento es ideal para iluminar grandes áreas. ❌ Alimentado por una batería reemplazable que consta de 4 baterías de 4000 mAh. ❌ El mango de metal desmontable, la correa para el hombro incluida y el casquillo roscado para trípode ayudan con las necesidades de iluminación múltiples en diversos escenarios. ❌ Puerto de carga/descarga rápida USB Type C y puerto de descarga USB-A. ❌ Tamaño: 208 x 91 x 62,5 mm. ❌ Peso: 1500 g (incluida la batería).
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Encendido/Apagado Con la linterna apagada, gire el interruptor giratorio mecánico a cualquier potencia para encender la linterna. Con la linterna encendida, gire el interruptor giratorio mecánico a "⌚" para apagar la linterna. Cambio de Modos Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecánico en el sentido de las agujas del reloj para encender la luz e ingresar al modo de búsqueda. Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecánico en sentido antihorario para encender la luz y entrar en el modo Campamento. Selección de Potencia Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecánico en el sentido de

⚠️ ВНИМАНИЕ
❌ Держите этот фонарик в недоступном для детей месте! ⚠️ Не светите фонариком прямо в глаза никому! ⚠️ Не светите на объекты из близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их! ⚠️ Не используйте фонарик ненадлежащим образом, чтобы избежать травм или ожогов! ⚠️ Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осторожностью, чтобы избежать ожогов. ⚠️ Выключите фонарик чтобы избежать случайного включения там, где оно может быть то поджечь, например куряний или рюкзак. ⚠️ Свечение этого фонарика не подлежит замене, поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.
(РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX LR60R
❌ 21000 лм максимальной яркости и 1085 м максимальной дальностью. ❌ Используются 1*Luminus SFT70 светодиод и 12* Luminus SST40 светодиодов. ❌ Механический вращающийся переключатель для быстрого выбора яркости и типа освещения. ❌ OLED экран показывает яркость, уровень заряда и оставшееся время работы. ❌ Режим поиска и режим лагеря обеспечивают различные требования к освещению. Режим Search может использоваться для поиска на большом расстоянии, а режим Camp - для освещения большой площади. ❌ Батарейный блок из 4000mAh аккумуляторов. ❌ Ремешок для крепления, штатив, комплектный налобный ремешь и металлическая съемная рукоятка для облегчения пользования фонариком в разных ситуациях. ❌ Порт быстрой зарядки/зарядки USB Type-C и порт разрядки USB-A. ❌ Размер: 208 x 91 x 62,5 мм. ❌ Вес: 1500 г (с аккумулятором).
УПРАВЛЕНИЕ
ВКЛ/ВЫКЛ Из ВКЛ/ВЫ переверните механический поворотный переключатель в положение «⌚» чтобы выключить фонарик. Переклечение типа света Из ВКЛ/ВЫ переверните механический поворотный переключатель по часовой стрелке, чтобы включить фонарик и войти в режим поиска Из ВКЛ/ВЫ переверните механический поворотный переключатель против часовой стрелки, чтобы включить фонарик и войти в туристический режим. Выбор уровня яркости Из ВКЛ/ВЫ вращайте механический переключатель против часовой стрелки, чтобы выбрать между «Эко»–«Низкий»–«Средний»–«Высокий»–«Турбо».

⚠️ 警告
⚠️ ライトをお子様の手の届かないところに置いてください。 ⚠️ ライトを使用者や周囲の人の目に向けて直接照射しないでください。 ⚠️ ライトのヘッド部分を感じやすいものや衣類に近づかないでください。本体が熱くなると、通熱して傷をかくる可能性があります。 ⚠️ ライト本体に不適切な取り扱いをしないでください。ライトや内蔵電池の故障によって重傷を負ったり、死亡するおそれがあります。 ⚠️ ライトの使用中は、本体が発熱し非常に高温となります。安全にご使用いただいたために、火傷をしないようご注意ください。 ⚠️ 点灯時間を短くするため、ライトの筐体中に常時中点ライトを消灯していただく。 ⚠️ 本製品のOLEDライトは交換式ではありません。LEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入ください。
(日本語)Fenix LR60Rフラッシュライト
❌ 最大出力21000 lm、最大照射距離1085 m ❌ 光源としてLuminus製SFT70 LED、Luminus製SST40 LEDを使用 ❌ メカニカルロータリースイッチで素早い出力選択とモード選択が可能 ❌ LEDスマートディスプレイを搭載し、明るさ表示・照射時間表示・バッテリー残量表示が可能 ❌ サーマモード&キャンプモードは、さまざまな範囲モードに対応する。サーマモードは長距離の探索に、キャンプモードは広範囲を照らすのに適している。 ❌ 4000mAh電池4本で構成される交換式バッテリーパック21本で駆動 ❌ 着脱式スタビライザー、付属のジョイスティック、三脚ネジ穴で、様々なシーンで必要となる照明ニーズに対応 ❌ USB Type-C急速充電/放電ポートとUSB-A放電ポートを搭載 ❌ サイズ(約): 208 x 91 x 62.5 mm ❌ 重量(約): 1500g (電池を含む)
使用方法
点灯/消灯 ⓘ ライトを点灯した状態でメカニカルロータリースイッチを任意の位置に回転させると、ライトが点灯します。 ⓪ ライトの点灯中にメカニカルロータリースイッチを⓪まで回転させると、ライトが消灯します。
モード切替 ライトが消灯した状態でメカニカルロータリースイッチを時計回りに回転させると、ライトが点灯しSearchモードが起動します。 ライトが消灯した状態でメカニカルロータリースイッチを反時計回りに回転させると、ライトが点灯しCampモードが起動します。
出力選択 ライトが消灯した状態でメカニカルロータリースイッチを時計回りに回転させると、ライトの出力がEco→Low→Med→High→Turboの順に選択されます。ライトが消灯した状態でメカニカルロータリースイッチを反時計回りに回転させると、ライトの出力がMed→High→Turbo→SOS→Strobeの順に選択されます。

⚠️ UPOZORNENIE
❌ Umiestnite toto svetidlo mimo dosahu detí! ⚠️ Nesviette svetidlom nikomu priamo do očí! ⚠️ Nesviette na hotové predmety z bezprostrednej blízkosti, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo k vzniku nebezpečenstva v dôsledku vysokej teploty! ⚠️ Svetidlo NEPOUŽÍVAJTE! Nevhodným spôsobom, aby nedošlo k zraneniu osoby alebo ohrozeniu života pri sebaníí svetidla alebo batérie! ⚠️ Toto svetidlo poskytuje prevádzky vysokých rezníkov akumulácie veľké množstvo tepla, čo má za následok vysokú teplotu povrchu. Dbajte na bezpečné používanie, aby ste sa nepopáli! ⚠️ Vyhnite sa svetidlu, ak je umiestnené v uzavretom a ohľadom prostredí, ako sú ruky a batéria!
(SLOVENSKY)SVETIDLO FENIX LR60R
❌ Je osadená špičkovou LED Luminus SFT70 v diaľkovom reflektore a dvadsiťmi LED Luminus SST40 v širokých reflektoroch so živosťou 50 000 hodín. ❌ Päť režimov svetlania v výbavacom móde: 50 lúmenov (113 hodín) - 300 lúmenov (24,33 hodín) - 1000 lúmenov (10,67 hodín) - 3000 lúmenov (3,75 hodín) - 2100 lúmenov (1,83 hodín). ❌ Päť režimov svetlania v tempomacom móde: 2000 lúmenov (5,4 hodiny) - 6000 lúmenov (3 hodiny) - 15000 lúmenov (2,17 hodiny) - SOS 300 lúmenů - Stroboskop 9000 lúmenů ❌ Dováň 1085 metrov (294 267 očí). ❌ Očísly prstenec pre rýchle prepínanie režimov výkonu. ❌ OLED displej zobrazuje zvolený režim výkonu, dobu svetlania a úroveň nabitia batérie. ❌ K napájaniu používa vymeniteľnú Li-ion batériu zloženú z 2 článkov 4x 4000 mAh (57,6 Wh). ❌ Odmontovateľné kovové madlo, statívový závit a ramenný popruh umožňujú použiť svetidlo v rôznych situáciách. ❌ Moderný nabíjaci port USB typu C, USB-A výstup s funkciou powerbanky. ❌ Moderné rúčkovoň tlačidlá s protokolmi PD, QC2.0, QC3.0, FCP, AFC, SCP pre nabíjanie aj vybíjanie. ❌ Rozmery: 208 x 91 x 62,5 mm. ❌ Hmotnosť: 1500 g (včetně batérie).
НАВѢД НА ОБСЛУХУ
Зарпунѣ/впунѣте а зпганѣе батѣрийнѣ пѣкѣтѣри до полѣх Off→50 лѣменѣ→Off. На OLED дисплеѣ се zobrazí „ON“ а свѣтло двѣкатъ заблѣка в рѣжимѣ 50 лѣменѣ, ѡ зпазненѣ, ѡе функция сензора ѣ активновѣна. Тѣкѣтѣрѣнѣм 3 секундѣ батѣрийнѣ отѣзнѣ прѣпинѣно до полѣх Off→50 лѣменѣ→Off. На OLED дисплеѣ се zobrazí „OFF“ а свѣтло двѣкатъ заблѣка, ѡ зпазненѣ, ѡе функция сензора ѣ деактивновѣна.
INTELENTNÝ SENZOR PŘIBLIŽENIA
Inteligentní snížení výkonu Svetidlo má vestavěný ochranný obvod. Když se reflektor přiblíží k osvětlovanému objektu (asi na 60 mm) na dobu delší než 1 s, svítidla automaticky sníží výkon na 50 lúmenů, aby se zabránilo poškození objektu silným světlem a ohebnou baterii. Elektrické kontakty u vnější svítilny jsou znečištěné, očistíte je vatíčkou namočenou v alkoholu. Ако вѣдѣс введенѣе медѣтѣи неfulгунѣи, обрѣтѣсе на вѣшоѣ продѣцѣ алѣбо стѣтѣи.
Obsah balení Svetidlo Fenix LR60R, batéria Fenix ARB-L56-4000, pouko, nabíjač USB-C kabel, závesná škrutka, ramenný popruh, náhradní o-kružky, manuál, záruční list

PARAMÈTRES TECHNIQUES											
MODE SEARCH (RECHERCHE À LONGUE DISTANCE)						MODE CAMP (ÉCLAIRAGE DE GRANDES SURFACES)					
ANSI/PLATO FL1	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	MOYEN	FORT	TURBO	SOS	STROBE	
SPOT-AND FLOODLIGHT	SPOTLIGHT					FLOODLIGHT					SPOT-AND FLOODLIGHT
☞ PUISSANCE	21000 lumens	3000 lumens	1000 lumens	300 lumens	50 lumens	2000 lumens	6000 lumens	15000 lumens	300 lumens	3000 lumens	
⌚ AUTONOMIE	1 heure 50 minutes	3 heures 45 minutes	10 heures 20 minutes	24 heures 20 minutes	113 heures 25 minutes	5 heures 25 minutes	3 heures	2 heures 10 minutes*	/	/	
☞ PORTÉE	1085 mètres	1000 mètres	607 mètres	330 mètres	132 mètres	126 mètres	218 mètres	352 mètres	/	/	
⊕ INTENSITÉ	294267 candela	249717 candela	92184 candela	27123 candela	4371 candela	3949 candela	11839 candela	30896 candela	/	/	
✓ RÉSISTANCE AUX CHUTES						1 mètre					
✓ SUBMERSIBLE						IP68					

Remarque : conformément à la norme ANSI/PLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire, en utilisant le pack-batterie composé de 4 batteries de 4000mAh, à une température de 21±3°C et une humidité de 50% - 80%. La performance réelle de ce produit peut varier en fonction des différents environnements de travail. *L'autonomie en sortie Turbo incorpore les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner un mode dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo. La lampe étant éteinte, tourner le commutateur rotatif mécanique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner un mode dans l'ordre Moyen→Fort→Turbo→SOS→Strobe.

CAPTEUR INTELLIGENT DE RÉTROGRADATION DE LA LUMINOSITÉ
Marche/arrêt Lorsque la lampe est éteinte, tournez le commutateur rotatif mécanique de Off→Eco→Off dans l'espace de 3 secondes. L'écran OLED affiche "ON" et le voyant clignote deux fois en mode Eco, indiquant que la fonction du capteur est activée. Lorsque la lampe est éteinte, tournez le commutateur rotatif mécanique de Off→Eco→Off 3 fois en l'espace de 3 secondes. L'écran OLED affiche "OFF" et le voyant clignote huit fois en mode Eco, ce qui indique que la fonction capteur est désactivée. Baisse de luminosité intelligente Lorsque la tête de la lampe est proche d'un objet éclairé (environ 60 mm) pendant plus d'une seconde, la lampe de poche réduit automatiquement le niveau de luminosité à la puissance Eco afin d'éviter un danger potentiels brûlures causées par une température élevée. Lorsque la tête de la lampe est éloignée de l'objet éclairé pendant plus de 1,2 seconde, la lampe de poche rappelle automatiquement le niveau de puissance précédemment utilisé.
RECHARGEMENT
1. La lumière étant éteinte, ouvrez le capuchon anti-poussière et

1. La lumière étant éteinte, ouvrez le capuchon anti-poussière et

PARÁMETROS TÉCNICOS											
MODO BÚSQUEDA (BÚSQUEDA A LARGA DISTANCIA)						MODO CAMPAMENTO (ILUMINACIÓN DE GRANDES SUPERFICIES)					
ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	MEDIO	ALTO	TURBO	SOS	ESTROBO	
AMBAS LUCES	LUZ CONCENTRADA					LUZ DIFUMINADA					AMBAS LUCES
☞ POTENCIA	21000 lúmenes	3000 lúmenes	1000 lúmenes	300 lúmenes	50 lúmenes	2000 lúmenes	6000 lúmenes	15000 lúmenes	300 lúmenes	9000 lúmenes	
⌚ AUTONOMÍA	1 hora 50 minutos	3 horas 45 minutos	10 horas 40 minutos	24 horas 20 minutos	113 horas 25 minutos	5 horas 25 minutos	3 horas	2 horas 10 minutos*	/	/	
☞ DISTANCIA	1085 metros	1000 metros	607 metros	330 metros	132 metros	126 metros	218 metros	352 metros	/	/	
⊕ INTENSIDAD	294267 candelas	249717 candelas	92184 candelas	27123 candelas	4371 candelas	3949 candelas	11839 candelas	30896 candelas	/	/	
✓ RESISTENCIA A IMPACTOS						1 metro					
✓ SUMERGIBLE						IP68					

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores provienen de los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando el paquete de baterías que consta de 4 baterías de 4000 mAh, una temperatura de 21 ± 3 ° C y una humedad de 50% - 80%. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo.

*La potencia Turbo se mide en total durante el tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia varias veces reducida debido al mecanismo de protección de temperatura incorporado.

las agujas del reloj para seleccionar Eco→Bajo→Medio→Alto→Turbo. Con la luz apagada, gire el interruptor giratorio mecánico en sentido antihorario para seleccionar Medio→Alto→Turbo→SOS→Estrobo.

SENSOR INTELENTE DE BAJA DE POTENCIA
Encendido/Apagado Con la luz apagada, cambie el interruptor giratorio mecánico de Off→Eco→Off 3 veces en 3 segundos. La pantalla OLED mostrará "ON" y la luz parpadeará dos veces en el modo Eco, lo que indica que la función del sensor está habilitada. Con la luz apagada, cambie el interruptor giratorio mecánico de Off→Eco→Off 3 veces en 3 segundos. La pantalla OLED mostrará "OFF" y la luz parpadeará ocho veces en el modo Eco, lo que indica que la función del sensor está desactivada. Baja de Potencia Inteligente Cuando el cabezal de la luz está cerca de un objeto iluminado (aproximadamente 60 mm) durante más de 1 segundo, la linterna reducirá automáticamente el nivel de brillo a potencia Eco para evitar el peligro causado por las altas temperaturas. Cuando el cabezal de la luz está alejado del objeto iluminado durante más de 1,2 segundos, la linterna recupera automáticamente el nivel de potencia utilizado anteriormente.
CARGA
1. Con la luz apagada, abra la tapa antipolvo y conecta la toma USB Type-C o cable de carga a la luz, después conecta el extremo USB-A del cable de carga a un adaptador de carga y enchúfalo a una toma eléctrica.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
ANSI/PLATO FL1	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ЭКО	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ	ТУРБО	СОС	СТРОБ	
БЛИЖНИЙ+ДАЛЬНИЙ	ДАЛЬНИЙ					БЛИЖНИЙ					БЛИЖНИЙ+ДАЛЬНИЙ
☞ ЯРКОСТЬ	21000 люмен	3000 люмен	1000 люмен	300 люмен	50 люмен	2000 люмен	6000 люмен	15000 люмен	300 люмен	9000 люмен	
⌚ ВРЕМЯ РАБОТЫ	1ч 50 мин*	3ч 45 мин	10ч 40 мин	24ч 20 мин	113 ч 25 мин	5 ч 25 мин	3 ч	2 ч 10 мин*	/	/	
☞ ДАЛЬНОСТЬ	1085 м	1000 м	607 м	330 м	132 м	126 м	218 м	352 м	/	/	
⊕ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА	294267 лк	249717 лк	92184 лк	27123 лк	4371 лк	3949 лк	11839 лк	30896 лк	/	/	
✓ УДОЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ						1 м					
✓ ВЛАГОЗАЩИТА						IP68					

Примечание: В соответствии со стандартами ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием батарейного блока из 4 x 4000mAh литий-ионных аккумуляторов при температуре 21±3°С и влажности 50% - 80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных условий.

*Яркость в режиме Turbo измеряется в целом за время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарь переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

ТЕХНИКАЛПАРАМЕТА											
ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	MED	HIGH	TURBO	SOS	STROBE	
SPOT/FLOODLIGHT	SPOTLIGHT					FLOODLIGHT					SPOT/FLOODLIGHT
☞ 出力	21000 lm	3000 lm	1000 lm	300 lm	50 lm	2000 lm	6000 lm	15000 lm	300 lm	9000 lm	
⌚ 点灯時間	1時間50分	3時間45分	10時間40分	24時間20分	113時間	5時間25分	3時間	2時間10分*	/	/	
☞ 照射距離	1085 m	1000 m	607 m	330 m	132 m	126 m	218 m	352 m	/	/	
☞ 光度	294267 cd	249717 cd	92184 cd	27123 cd	4371 cd	3949 cd	11839 cd	30896 cd	/	/	
✓ 落下耐性						1 m					
✓ 保護等級						IP68					

※上記の数値は、ANSI/PLATO FL1規格に基づき、Fenixの設けたる試験室(室温±1℃、湿度50%～80%)において、4つの4000mAh電池で構成されるバッテリーパック2個を用いて検証された試験結果です。実際の実際の値は、使用環境によって異なる場合があります。

*Turbo出力での点灯時間は、本体に内蔵された過熱保護機能によって出力が弱くなる際の点灯時間を示しています。

光度ダウンスイッチセンサー

On/off
メカニカルロータリースイッチを3秒以内に「Off」→「Eco」→「Off」を3回切り替えると、OLEDディスプレイに「ON」と表示されます。ライトがEcoモードで20分間減し、センサー機能が有効であることが表示されます。

メカニカルロータリースイッチを3秒以内に「Off」→「Eco」→「Off」を3回切り替えると、OLEDディスプレイに「Off」と表示されます。ライトがEcoモードで20分間減し、センサー機能が無効であることが表示されます。